Поз.	Обозначение	Производитель	Наименование	Количество	Примечание
Ш	*	*	Шкаф в сборе	1	
EL(x)	*	*	Светильник шкафной Р 5Вт, магнитное крепление	1	О/11
HS(x)	*	*	Розетка под евро вилку с заземлением	1	О/12
SF0, SF1	*	*	Выключатель автоматический цепей 220В, 2-х полюсный, Uном 400В АС, Iном 6 А, характеристика "В"	2	О/111
SF2	*	*	Выключатель автоматический цепей 220В, 2-х полюсный, Uном 400В АС, Iном 2 А, характеристика "С"	1	О/111
PE	*	*	Шина заземления 5х20х450 (20хМ5)	1	О/15
XT(x) x: 0 – 4	*	*	Клеммник подключения питания шкафа. 2-2 проходная клемма, 6 кв.мм	*	О/16
XT(x)	*	*	Клеммник внешних цепей. Проходная клемма, 2,5 кв.мм	*	О/17
XT.PE	*	*	Проходная клемма с заземлением, 2,5 кв.мм	*	О/19
SQ(x)	*	*	Концевой выключатель, Iном 4А, Uном 380В	1	О/113
BK(x)	*	*	Регулятор температуры, Iном 10А, Uном 230В	2	О/120
M(x)	*	*	Вентилятор фильтрующий, Uном. 220-240В АС	1	О/120
HGL1	*	*	24В* AC/DC IP65 Индикатор светодиодный зеленый, Д22мм	1	О/121
HLR1	*	*	24В* AC/DC IP65 Индикатор светодиодный желтый, Д22мм	1	О/121
SBY	*	*	Выключатель Briswik KME 4611м -Л 24В* желтый IP65 УХЛ2 10А 1но+1нз	1	О/128
SA	*	*	Кулачковый переключатель переднего крепления с передней панелью. Uном 380В, Iном 16А. 3 положения, 180гр., двухполюсный.	1	О/140
KL(x)	*	*	Реле: Напряжение питания 24В DC, номинальный ток и напряжение - 6 А при 250 VAC / 30 VDC, электрический ресурс не менее 100000, механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 10000000, ШхВхГ - 15,7х88,3х75мм	3	О/115
KL(x)	*	*	Реле: Напряжение питания 220В АС, номинальный ток и напряжение - 6 А при 250 VAC / 30 VDC, электрический ресурс не менее 100000, механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 10000000, ШхВхГ - 15,7х88,3х75мм	2	О/115
PST	*	*	Устройство плавного пуска, Р 115кВт, U ном 0,4кВ, Iном 230А, защита от перекоса и обрыва фаз	1	О/145
QS	*	*	Выключатель-разъединитель-предохранитель с изолирующей функцией с мостовыми зажимами	1	О/146
P	*	*	Миллиамперметр (4-20мА),	1	О/144

* – уточняется проектом при реализации САУ ГА

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	10996791.425290.024.ПСБ.12		
Разраб.					ТПР Шкаф ШУН (периодического включения) Перечень элементов	Лит.	Лист 1 / Листов 1
Пров.							
Н.контр.						ПАО «РусГидро»	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А4